

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contacto Auxiliar Para Interruptor automatico ComPact NS NSX, 1 OC o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV

29450

### Principal

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente            | Contacto auxiliar                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre Corto Del Dispositivo             | OF<br>SD<br>SDE<br>SDV                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aplicación Del Dispositivo               | Breaker status monitoring ((*))                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilidad De Gama                   | Compact (Compact NS630b...1600)<br>Compact (Compact NS1600b...3200)<br>Compact (ComPacT INS)<br>Compact (Compact NB)<br>Compact (Compact NSX)<br>EasyPact (EasyPact CVS)<br>PowerPact (PowerPact Multistandard)<br>Compact (ComPacT NSX DC nueva generación) |
| Composición De Contactos De Señalización | 1 NA/NC                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Fallo                        | Fallo eléctrico general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Señalizaciones En Local              | Abierto / cerrado, estado 1 indicación encendido/apagado<br>Indicador de disparo del relé, estado 1 indicador de disparo<br>Electrical fault ((*)), estado 1 disparo de avería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo De Contactos Auxiliares         | Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo De Montaje                      | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ith] Corriente Térmica Convencional | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacidad De Ruptura (A)             | AC-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A at "220/240 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A at "380/440 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1.5 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 0.1 A at "660/690 V" CA 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 2.5 A at 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0.6 A at 110 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0.3 A at 250 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-14: 0.2 A at 48 V DC<br>DC-14: 0.05 A at 110 V DC<br>DC-14: 0.03 A at 250 V DC |
| Carga Mínima                         | 100 mA en 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Terminal De Conexión Auxiliar         | Resorte 0.5...1.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)                         |
| Categoría De Accesorio/<br>Componente | Spare part para Compact NS630b...1600<br>Spare part para Compact NS1600b...3200 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 1.400 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7.000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 16.900 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 4.500 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 16.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 16.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 177.000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 300       |
| Paquete 3 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 5.785 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.



Transparencia   RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Sin Pvc
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |